



Vedi scheda
prodotto online

/ BMT18-CAB

Dispositivo di messa a terra ed in corto circuito



/ Standard

- CEI 61230
- CEI 61138

/ Utilizzo

Dispositivo di messa a terra ed in cortocircuito per impianti mt in conduttori nudi di cabine secondarie mt/bt — conduttori cilindrici

/ Vantaggi

- Robusto
- Garantisce un'azione sicura per prevenire l'elettificazione

/ Settori di attività

-  Distribuzione di elettricità
-  Industria
-  Sottostazione

/ Specifiche tecniche

- **Prodotto specifiche** : Prodotti Temporaneo
- **Tipo di prodotto** : Dispositivo
- **Materiali dei morsetti** : Lega leggera
- **Capacità di serraggio della pinza (mm)** : 3÷20
- **Tipo di punta** : Innesto rapido maschio
- **Tipo di conduttore** : Rotondo
- **Capacità di serraggio della morsa (mm)** : 0÷40
- **Tensione di esercizio (V)** : HTA
- **Area di utilizzo (ambiente)** :
- **Icc Max (corrente di corto circuito) kA/0,3s** : 13.6
- **Icc Max (corrente di corto circuito) kA/0,5s** : 11.6
- **Icc Max (corrente di corto circuito) kA/1s** : 8.2
- **Composizione** : n° 3 pinze in lega leggera con serraggio a molla $\varnothing$ 3÷20 mm n° 1 testina portapinze con gancio di recupero n° 2 cavi in rame sez. 35 mm² L=2 m ricoperti in guaina siliconica n° 1 cavo di terra in rame sez. 16 mm² L=6 m ricoperto in guaina siliconica n° 1 morsa di terra autofresante in lega leggera con serraggio a vite spess. 0÷40 mm n° 1 fioretto isolante L=2,2 m in due parti giuntabili con sacca di trasporto e innesto rapido femmina
- **Tipo dell'isolamento del cavo** : Silicone
- **Cavo di fase**
- **Numero di cavi di fase** : 2