

## / CDCT

Cosses droites à fût long



Voir la fiche  
technique en ligne



## / Utilisation

La cosse droite à fût long est utilisée pour le raccordement de câble électrique sur des charpentes, barres d'équipotentialité, ou sur les bornes de raccordement d'appareils électrique.

### / Caractéristiques

- Spécificité produit : Permanent
- Type de produit : Accessoires
- Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/0.5s : 63
- Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/1s : 30 à 40
- Matériaux de l'accessoire : Cuivre

## / Légende du tableau

La mise en œuvre s'effectue par sertissage et nécessite un outillage spécifique composé d'une pince de sertissage et de la matrice associée.

| Reference produit | Composition                                                                  | Poids (kg) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CDCT120-10        | Cosse tubulaire à fût long pour câble 120mm <sup>2</sup> , trou pour vis M10 | 0,104      |
| CDCT120-12        | Cosse tubulaire à fût long pour câble 120mm <sup>2</sup> , trou pour vis M12 | 0,098      |
| CDCT75-10         | Cosse tubulaire à fût long pour câble 75mm <sup>2</sup> , trou pour vis M10  | 0,068      |
| CDCT75-12         | Cosse tubulaire à fût long pour câble 75mm <sup>2</sup> , trou pour vis M12  | 0,066      |